

Solución al problema: Citrix XenApp cannot contact the license server localhost

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 12:00 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 12:09

En alguna ocasión podemos habernos encontrado con este error en XenApp 6 al establecer o intentar conectar con el servidor de licencias, este error puede aparecer después de instalar un HotFix en XenApp 6 o después de realizar un Repair del producto.

Apareciendo el error "Citrix XenApp cannot contact the license server localhost" en una dialog BOX, con el botón de Ok, en el visor de sucesos este error es visualizado de la siguiente forma:

Log Name: System
Source: MetaFrame
Date: 9/21/2010 9:56:00 AM
Event ID: 9018
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: test.yourdomain.com

Y con este otro código de error,

Log Name: System
Source: MetaFrame
Date: 9/22/2010 6:55:57 AM
Event ID: 9015
Task Category: None
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: test.yourdomain.com

La causa es debida a que a un problema en la instalación de XenApp6 con el fichero MPS.msi, esto sucede tal y como hemos comentado anteriormente cuando:

Solución al problema: Citrix XenApp cannot contact the license server localhost

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 12:00 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 12:09

- Se aplica un HotFix a XenApp 6.0
- Se realiza un Repair de la instalación de XenApp 6.0

Durante el proceso de reparación se accede a dos claves de registro para realizar los cambios correspondientes siendo estas:

- HKLMSYSTEMCurrentControlSetservicesCitrix LicensingPerformance
- HKLMSYSTEMCurrentControlSetservicesCitrix Licensing

En el proceso de restauración, la clave que se modifica es la siguiente,

- HKLMSYSTEMCurrentControlSetservicesCitrix LicensingPerformance

Pero en ambos casos no se cambian los valores en la clave de registro, HKLMSYSTEMCurrentControlSetservicesCitrix Licensing

La Solución pasa por aplicar un FIX de XenApp 6.0, podéis descargarlo [pulsando aquí](#).
CTX126713